



Art.-Nr. 323/935

Hersteller Nummer RIV1230RCH-23S-G2-DE

Wechselrichter 3000 W mit Netzvorrangschaltung



Informationen

Maße	47,8x30,8x10,9 cm
Packmaß	59x48,9x23,9 cm
Nettogewicht	8,8 kg
Bruttogewicht	11,34 kg

Das Gerät ist mit Lithium-, Gel-, Nass-, SLD- und AGM-Batterien kompatibel und eignet sich für den Einsatz in Wohnhäusern sowie mobilen Stromversorgungssystemen. Mit einer Umschaltzeit von nur 20 ms sorgt es für eine nahezu unterbrechungsfreie Stromversorgung.

Das integrierte 4-stufige Ladegerät bietet einen einstellbaren Ladestrom von bis zu 150 A und ermöglicht so ein intelligentes und effizientes Batteriemanagement. Dank Bluetooth-Konnektivität lassen sich wichtige Daten bequem in Echtzeit über die Renogy App überwachen und steuern.

Für hohe Sicherheit sorgen ein integrierter FI-Schalter sowie mehrstufige Schutzfunktionen.

Spezifikationen

Ausgangsspannung	230 V
Dauerleistung	3000 W
Farbe	grau
Ladestrom	150 A
Nennleistung	3000 W
Nennspannung	12 V
Spitzenleistung	9000 W
Typenbezeichnung	RIV1230RCH-23S-G2-DE